


PAZIUK LED ring Energy V3

Заказ № _____

Готовность заказа: _____

Заказчик: _____

Изготовитель: Пазюк А. Н. _____



PAZIUK_LED_RING

paziuk.com.ua

Сканируй в Instagram

Комплектация:

1. LED-кольцо 5500 К;
2. Аккумулятор Energy V3;
3. Зарядка 16,8 В, 2А;

Технические характеристики LED-кольца

Изготовитель	Александр Пазюк, пгт Новая Боровая, Житомирская обл., Украина Tel: +38 (093) 77-06-442 E-mail: paziuk.alex@gmail.com Instagram: paziuk_led_ring Web: paziuk.com.ua
Диаметр	60 см
Материал каркаса	Алюминий
Максимальная мощность	65 Вт
Световой поток	5480 Лм
Цветовая температура	5500 К
Индекс цветопередачи CRI	≥ 95
Димер (регулятор яркости)	С поворотной ручкой
Напряжение питания LED ленты	DC 12 V
Срок службы светодиодов	50000 часов (на полной мощности)
Аккумулятор	Li-ion
Напряжение аккумулятора номинал.	14,4 В
Напряжение аккумулятора max/min	16,8V/12V
Емкость / мощность аккумулятора	4,8 Ah / 69,1 Wh
Защиты аккумулятора	Защита от перезаряда, Защита от глубокого разряда, Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки по току
Индикация уровня заряда	LED индикатор
Гарантийный срок	6 месяцев

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Распакуйте LED-кольцо и аккумулятор. Достаньте два винта М3. Соедините предварительно провода от аккумулятора к LED кольцу. Проверьте, все ли работает и включается.
2. После проверки работоспособности рукоять в аккумулятор до упора. В таком положении отверстия в рукоятке и аккумуляторе должны совпасть. Закрутите боковые винты М3. Если отверстия совпали четко, винты закрутятся легко. Больше отсоединять аккумулятор во время эксплуатации вам не нужно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Общие включение/выключение LED кольца Energy V3 выполняется кнопкой (основной выключатель), а также вращением регулятора яркости до щелчка



Батареиный блок LED кольца Energy V3

(вспомогательный выключатель). При хранении LED кольца выключать его нужно именно кнопкой для полного обесточивания.

2. Во время зарядки как узнать, когда LED-кольцо заряжено? - Вы можете это увидеть на самой зарядке: когда там горит красный светодиод, значит идет процесс заряда, когда горит зеленый – зарядка окончена, оранжевый/желтый – аккумулятор достиг 90% заряда и добирает остаток «капельным» режимом зарядки. Если во время заряда вы проверяете уровень по LED индикатору на аккумуляторе, то, когда на нем будут гореть все светодиоды, это еще не значит, что аккумулятор заряжен на 100%. Полный заряд – это когда горит зеленый светодиод на зарядке.

ВНИМАНИЕ!

- Не нужно разряжать аккумулятор в ноль перед тем, как ставить его на зарядку. Храните аккумулятор в частично заряженном состоянии, оптимальный уровень заряда 50-70%, температура хранения 0-20°C. Чем выше будет температура хранения аккумулятора, тем меньше станет его емкость. Не храните АКБ в полностью разряженном состоянии так вы вызовете его необратимую деградацию.
- Очень важно для того, чтобы аккумулятор служил долго, соблюдать температурный режим во время его зарядки. Нельзя проводить зарядку на морозе при температуре ниже 0°C. Использовать для зарядки нужно обязательно только комплектное зарядное устройство, что поставляется с данным аккумулятором с режимом зарядки CC/CV.
- Аккумулятор прослужит намного дольше при регулярной подзарядке аккумулятора при достижении им уровня заряда не ниже 20.
- Не допускайте нагрева аккумулятора выше 45°C. Не оставляйте АКБ под прямыми солнечными лучами или вблизи искусственных источников тепла.
- Избегайте падений аккумулятора и сильной тряски.
- Если вы заметили вздутие вашего аккумулятора или какие-либо повреждения, использовать Li-ion аккумулятор нельзя, это пожароопасно! Обратитесь к специалисту.