

PAZIUK LED RING

Energy Slim Plus



Сканируй в Instagram

paziuk.com.ua

Заказ № _____

Готовность заказа: _____

Заказчик: _____

Изготовитель: Пазюк А. Н. _____

Комплектация:

- ☐ LED-кольцо 5500 K
- ☐ Аккумулятор Energy Slim +
- ☐ Зарядка 12.6 В
- ☐ Чехол

Технические характеристики LED-кольца

Изготовитель	Александр Пазюк, Новая Боровая, Житомирская обл., Украина Tel: +38 (093) 77-06-442 E-mail: paziuk.alex@gmail.com Instagram: paziuk_led_ring Web: paziuk.com.ua
Диаметр	60 см
Материал каркаса	Алюминий
Максимальная мощность	43 Вт
Световой поток	5000 Лм
Цветовая температура	5600 К
Индекс цветопередачи CRI	≥ 95
Димер (регулятор яркости)	Есть (плавная регулировка 5-100%)
Напряжение питания LED ленты	DC 12 V
Срок службы светодиодов	50000 часов (на полной мощности)
Аккумулятор	Li-ion
Напряжение аккумулятора номинал.	10,8 В
Напряжение аккумулятора max/min	Max 12,6V / min 9V
Емкость / мощность аккумулятора	6,4 Ah / 69 Wh
Защиты аккумулятора	Защита от перезаряда, Защита от глубокого разряда, Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки по току
Индикация уровня заряда	LED индикатор
Гарантийный срок	6 месяцев

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Распакуйте LED-кольцо и аккумулятор. Достаньте/выкрутите винт М4 с аккумулятора. Соедините предварительно провода от аккумулятора к LED кольцу. Проверьте, все ли работает и включается.
2. После проверки работоспособности вставьте рукоять в аккумулятор до упора. В таком положении отверстия в рукоятке и аккумуляторе должны совпасть. Проследите, чтобы провода не попали в стык между батареей и рукояткой, иначе крепежные отверстия не совпадут, а вы рискуете повредить провода. Закрутите боковой винт М4. Если отверстия совпали четко, винт закрутится легко. Больше отсоединять аккумулятор во время эксплуатации вам не нужно.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Общие включение/выключение LED кольца Energy Slim Plus выполняется кнопкой, а также вращением регулятора яркости до щелчка (вспомогательный выключатель).
2. Во время зарядки как узнать, когда LED-кольцо заряжено? - Вы можете это увидеть на самой зарядке: когда там горит красный светодиод, значит идет процесс заряда, когда горит зеленый – зарядка окончена, оранжевый/желтый – аккумулятор достиг 80% заряда и добирает остаток «капельным» режимом зарядки. Если во время заряда вы проверяете уровень по LED индикатору на аккумуляторе, то, когда на нем будут гореть все светодиоды, это еще не значит, что аккумулятор заряжен на 100%. Полный заряд – это когда горит зеленый светодиод на зарядке.

ВНИМАНИЕ! Как сберечь аккумулятор.

- Не нужно разряжать аккумулятор в ноль перед тем, как ставить его на зарядку. Храните аккумулятор в частично заряженном состоянии, оптимальный уровень заряда 50-70%, температура хранения 0-20°C. Чем выше будет температура хранения аккумулятора, тем меньше станет его емкость. Не храните АКБ в полностью разряженном состоянии так вы вызовете его необратимую деградацию.
- Очень важно для того, чтобы аккумулятор служил долго, соблюдать температурный режим во время его зарядки. Нельзя проводить зарядку на морозе при температуре ниже 0°C. Использовать для зарядки нужно обязательно только комплектное зарядное устройство, что поставляется с данным аккумулятором с режимом зарядки CC/CV.
- Аккумулятор прослужит намного дольше при регулярной подзарядке аккумулятора при достижении им уровня заряда не ниже 20.
- Не допускайте нагрева аккумулятора выше 45°C. Не оставляйте АКБ под прямыми солнечными лучами или вблизи искусственных источников тепла.
- Избегайте падений аккумулятора и сильной тряски.
- Если вы заметили вздутие вашего аккумулятора или какие-либо повреждения, использовать Li-ion аккумулятор нельзя, это пожароопасно! Обратитесь к специалисту.

